

# Enregistreur Compteur EDF



Enregistreur

Adaptateur Micro-SD → SD card



Enlever le capot  
brancher les 2 fils  
(pas de polarité)  
**ATTENTION :**  
Faites appel à un  
électricien si vous  
n'avez pas les  
connaissances  
nécessaires



**carte mémoire Micro SD**  
appuyer dessus pour la  
faire ressortir et l'insérer  
dans l'adaptateur SD pour  
la lire sur votre ordinateur  
(gros doigts s'abstenir)





Dès la mise sous tension le voyant du milieu clignote les voyant d'extrémités indiquent le compteur sélectionné. Si le compteur 2 n'est pas configuré, le voyant correspondant restera éteint.

Si les voyants restent éteint débrancher et rebrancher l'alimentation.

### Enregistrements :

- 1 fichier par jour toutes les minutes

Fichier journalier

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	date	hh:mm	HCHP	HCHC	IA	PVA	Base cpt 2	IA cpt2	PVA cpt2
2	12/06/12	00:00:00	9773955	3410412	9	2140	1424309	0	0
3	12/06/12	00:01:00	9773989	3410412	9	2140	1424309	0	0
4	12/06/12	00:02:00	9774012	3410412	1	250	1424309	0	0
5	12/06/12	00:03:00	9774016	3410412	1	250	1424309	0	0
6	12/06/12	00:04:00	9774019	3410412	1	260	1424309	0	0
7	12/06/12	00:05:00	9774023	3410412	1	250	1424309	0	0
8	12/06/12	00:06:00	9774047	3410412	10	2180	1424309	0	0
9	12/06/12	00:07:00	9774081	3410412	9	2080	1424309	0	0
10	12/06/12	00:08:00	9774085	3410412	1	180	1424309	0	0
11	12/06/12	00:09:00	9774086	3410412	1	180	1424309	0	0
12	12/06/12	00:10:00	9774088	3410412	1	190	1424309	0	0

Date/heure/

compteur 1 consommation : index Heure Pleine/Index Heure Creuse/ Intensité/Puissance/  
compteur 2 production PV : index / Intensité / Puissance

- 1 fichier annuel avec enregistrement journalier à 23H59mn des index

2 compteurs :

- 1- consommation Heures creuses/pleines
- 2- production PV

	A	B	C	D	E
1	HC.	1	15	CPT2 actif	BAS
2	6	5	9724448	3394933	1400087
3	6	6	9732454	3398594	1403670
4	6	7	9743122	3401873	1406380
5	6	8	9750554	3404067	1412843
6	6	9	9759375	3406486	1418955
7	6	10	9765252	3407691	1421929
8	6	11	9773924	3410412	1424309
9	6	12	9781708	3412478	1427591
10	6	13	9791005	3417398	1430944
11	6	14	9797901	3419855	1437082
12	6	15	9805790	3421264	1439477
13	6	16	9811104	3422845	1444771
14	6	17	9815874	3423766	1449526
15	6	18	9821024	3424996	1454691
16					

mois/jour/index HC/index HP/index Prod



Vous pouvez importer ces fichiers dans votre tableur préféré et exploiter les données.  
Exemples :

